



Вашим сотрудникам необходим мобильный компьютер для коммуникации с другими людьми и доступа к необходимой информации. Только так они смогут работать максимально эффективно и лучше обслуживать клиентов. Вы хотите предоставить в распоряжение своего персонала карманный персональный компьютер класса Enterprise, предназначенный для эксплуатации вне офиса, а ваши сотрудники ожидают устройство такое же высокопроизводительное и простое в пользовании, как их собственный смартфон. Сенсорные компьютеры серии TC 75<sup>ex</sup> соответствуют всем этим требованиям – они оптимизированы для использования на предприятии. Прочная конструкция для надежной ежедневной работы. Повсеместно и в любое время доступна практически любая информация из ваших серверных систем. Немедленная коммуникация в режиме РТТ (режим рации), поддержка стандарта 4G-LTE для надежной беспроводной связи и обширный ассортимент аксессуаров, отвечающий индивидуальным потребностям практически каждого сотрудника. Серия TC 75<sup>ex</sup> – простая возможность предоставить вашей команде полевых специалистов настоящий мобильный офис: теперь и во взрывоопасных зонах!

### Взрывозащита

Маркировка ATEX	II 3G Ex ic IIC T5 Gc II 3D Ex ic IIIB T100 °C Dc
Сертификация	beantragt
Маркировка IECEx	Ex ic IIC T5 Gc Ex ic IIIB T100 °C Dc
Сертификация	beantragt
Маркировка CSA	класс I подкл. 2 группы A, B, C и D T5
Сертификация	beantragt
Другие сертификаты и сертификаты, см. <a href="http://www.bartec.de">www.bartec.de</a>	

### Технические характеристики

Степень защиты (EN/IEC 60529)	IP 65
Температура хранения	от -40 °C до +50 °C
Рабочая температура	от -20 °C до +50 °C
Влажность воздуха при эксплуатации	от 5 % до 95 % (без конденсации)
Процессор	ARM® Cortex™-Dual Core 1,76 ГГц
Системная память	1 ГБ RAM
Оперативная память	8 ГБ Flash pSLC
Расширяемая память	карта памяти MicroSD с поддержкой до 8 ГБ
Операционная система	Android 5.1 (Lollipop) с функцией Mobility Extensions
Размер	4,7", связанный
Разрешение	1280 x 720 пикс
Сенсорная функция	емкостный двухрежимный сенсор (палец, стилус)
Беспроводные коммуникации	WLAN-WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n Bluetooth Версия 4.0 GPS встроенный (Nuystar, ГЛОНАСС) WWAN в любой точке мира LTE/UMTS/HSPA/HSPA+
Аудио	3 интегрированных микрофона (функция шумоподавления) 1 динамик
Внутренние слоты под аккумулятором	2 слота для Nano-SIM-карт 1 слот для Mini-SIM-карт
Внешние разъемы	только для использования за пределами взрывоопасных зон 1 коннектор для зарядки (OTG хост, обмен данными и зарядка) 1 разъем (PoGo Pin) для зарядной станции на 2 аккумулятора
Кнопки	1 функциональная кнопка 1 кнопка сканирования 2 кнопки регулирования громкости (+/-) 4 емкостные функциональные кнопки («Домой», меню, ESC, функция поиска)



Светодиод	1 светодиодный индикатор
Сенсоры	сенсор освещенности, G-сенсор, сенсор приближения и цифровой компас
Камера	8 МП камера с автофокусом и светодиодной вспышкой, 1,3 МП камера
Размеры (Д x Ш x В)	161 мм x 84 мм x 28 мм
Вес	376 г с аккумулятором
Аккумулятор (тип B7-A2Z0-00..)	Литий-полимерный аккумулятор 3,7 В/4620 мА·ч (1S/2P) Возможность горячей замены Замена может производиться только за пределами взрывоопасных зон.
Зарядный адаптер USB	Входное напряжение: 100 - 240 В, переменный ток Выходное напряжение: 5 В / 1 А / 5 Вт, постоянный ток
Распознавание штрих-кода Блок формирования изображений 1D/2D (Zebra SE4750)	Считываемые 1D-коды: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, Coupon Code, Chinese 2-из-5, Discrete 2-из-5, EAN-8, EAN-13, Interleaved 2-из-5, MSI, UPCA, UPCE, UPC/EAN с дополнениями, Trioptic 39, RSS-14, RSS Expanded, RSS Limited, Webcode  Считываемые 2D-коды: Aztec, Australian 4-state, Canadian 4-state, Composite AB, Composite C, PDF-417, Data Matrix, Dutch Kix, Japanese 4-state, Macro PDF-417, (Macro) Micro PDF-417, Micro PDF-417, microQR, Maxi Code, QR Code, TLC39, UK 4-state, US Planet, US Postnet, USPS 4-state (US4CB)

Гарантия	1 год
Договоры на обслуживание	доступны по запросу
Комплект поставки	сенсорный компьютер TC 75 <sup>Ex</sup> -NI аккумулятор ремешок на руку краткое руководство

**Данные для заказа**

TC 75 <sup>Ex</sup> -NI с 4G/LTE США + Канада	<b>B7-A264-1111/11111100</b>
TC 75 <sup>Ex</sup> -NI с 4G/LTE Латинская Америка (за исключением Бразилии)	<b>B7-A264-1211/11111100</b>
TC 75 <sup>Ex</sup> -NI mit 4G/LTE EMEA/APAC	<b>B7-A264-1311/11111100</b>
TC 75 <sup>Ex</sup> -NI с 4G/LTE Тайвань	<b>B7-A264-1411/11111100</b>

Возможны технические изменения.